



## LINE INTERACTIVE STEP-WAVE RACK SOLUTION

- Multipresa Rack 19" 2U
- Tipologia "LINE INTERACTIVE"
- Stabilizzatore con sistema AVR
- Forma d'onda Step-Wave (pseudosinusoidale)
- Prese Frontali
- 2 prese IEC + 2 prese schuko protette da UPS
- 2 prese IEC + 2 prese schuko con alimentazione filtrata da rete
- Controllo a microprocessore
- Protezione Internet/LAN
- Porta di comunicazione USB



GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ



**GENERALE**

Potenza (VA) - (W) - (VAi)  
Tipologia & Tecnologia  
Cabinet

**600 (VA)**                      **360 (W)**                      960 (VAi)  
UPS LINE INTERACTIVE + Multipresa rete protetta  
Rack 19" 2U

**INGRESSO**

Tensione nominale (Vac)  
Frequenza nominale (Hz)

230 +/- 25 %  
50-60 +/- 10% (autosensing)

**USCITA**

Tensione nominale (Vac)  
Regolazione di tensione  
Forma d'onda  
Frequenza nominale (Hz)

230  
5% (in battery mode)  
**STEP-WAVE** (pseudosinusoidale)  
50 o 60 +/- 0,5 Hz (in battery mode)

**BATTERIE**

Tipo  
Tempo di ricarica  
Autonomia standard  
Protezione

Piombo ermetico senza manutenzione  
6 ore  
5 - 7 minuti (in funzione del carico)  
Test di batteria & eccessiva scarica di batterie

**PROTEZIONI UPS**

Al sovraccarico  
Al cortocircuito  
Agli spike di rete  
Modem / LAN

110% per 60 sec. - 130% per 3 sec.  
Con fusibile  
480 Joules, 2 ms  
Filtro telefonico / LAN RJ45

**PROTEZIONI  
MULTIPRESA RETE**

Al cortocircuito e sovraccarico

Breaker 8A

**PRESE DI USCITA**

UPS  
Multipresa di rete

n° 2 IEC 320 + n° 2 Schuko  
n° 2 IEC 320 + n° 2 Schuko

**STANDARDS**

Sicurezza  
Conformità EMC  
Surge capability

EN 50091-1  
EN 50091-2  
IEC 801-5

**INTERFACCIA**

Hardware  
Software

USB (cavo non fornito, opzionale)  
Windows 95-98-ME-NT4.0-2000-XP-2003 Server, Novell Netware v5.x, Linux (opzionale)

**NOTE GENERALI**

Temperatura ambiente  
Umidità relativa  
Dimensioni (LxPxH mm)  
Peso (kg)

0°C - 40°C  
95% (senza condensa)  
19" x 320 x 2U  
10

Omologazioni:



Cablotecnica si riserva di applicare eventuali modifiche senza preavviso.

**CONNESSIONI**



1. Pulsante ON/OFF
2. Led di segnalazione
3. 2 prese schuko
4. 2 prese IEC
5. Breaker



**SINOTTICO E COMANDI**

1. Telefono/modem Protezione Surge
2. Interfaccia USB
3. Presa di alimentazione

